



Typ	Počet lamel	Mmax Nm	Ø B mm	L mm
FR1	2	900	180	27.5
FR2	2	1200	200	27.5
FR3	4	1500	180	28.0
FR4	4	2200	200	28.0

Příklad : pro FR typ FR1, k dosažení kroučícího momentu 900 Nm s pružinou Ø 6 mm, Pracovní délka “L” musí být nastavena na 27,5 mm +/- 0,5 mm. Pro zvýšení nebo snížení kroučícího momentu je možné měnit tuto délku “L” v rozmezí +/- 1,5 mm.

